

**ОДНОФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ БАСЕЙНОВ**  
**100 Ва - 300 Ва - 600 Ва**  
 С СЕРТИФИКАТОМ СООТВЕТСТВИЯ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

- Устойчив к перегрузкам благодаря сбрасываемому термореле
- Трансформаторы для прожекторов с лампами 12 В
- Предназначен для использования во влажных помещениях. Степень защиты IP-20.
- Полная изоляция от поражения электрическим током. Класс II.
- Монтаж с помощью анкера

**ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ**

Артикул	Подключение источника питания	Расстояние между прожектором и трансформатором					
		Кабель 6 мм <sup>2</sup> (Для 00383-4146 2,5 мм <sup>2</sup> )			Кабель 10 мм <sup>2</sup> (Для 00383-4146 4 мм <sup>2</sup> )		
00383-4146	100 Вт	1-6	6-15	15-24	1-10	10-25	25-40
00384-4146	300 Вт						
00385-4146	2x300 Вт						

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для модели 00385-4146 необходимо подключать к источнику 2 линии по 300 Вт каждая.

Первичное соединение 230В	0-3	0-2	0-1	0-3	0-2	0-1
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Предохранитель 5x20 должен быть включен последовательно с первичным источником	00383-4146=T 0,63 А	00384-4146=T 1,6 А	00385-4146=T 3,15 А
--	---------------------	--------------------	---------------------

**СОВЕТ:** из-за высокого напряжения, которое протекает через вторичный контур, рекомендуется обеспечить хороший контакт между кабелями и соединительной шпилькой, чтобы избежать сбоев и нагрева.

